

Дизельная электростанция Cummins C8D5 (Индия)

с дизельным двигателем Cummins (Индия)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Cummins (Индия)
кВА	кВт	кВА	кВт	
7.5	6.0	8.3	6.6	X1.3-G2

Базовая комплектация

Двигатель	Cummins X1.3-G2
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Stamford PI044D
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	PS 0500
АКБ 12 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Cummins X1.3-G2
Компоновка	рядная, 2 цилиндра
Рабочий объём	1.3 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	95 мм x 91 мм
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	12 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	1.7 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Stamford PI044D
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	1460x850x1140 мм
Вес, исполнение в кожухе	596 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.