

Дизельная электростанция KOHLER-SDMO J300K (Франция)

Серия MONTANA с дизельным двигателем John Deere (США)

Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель John Deere (США)
кВА	кВт	кВА	кВт	
275	220	303	242	6081HF001

Базовая комплектация

Двигатель	John Deere 6081HF001
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Leroy Somer LSA 46.2 L9
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	Nexys / APM303
АКБ 12 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	John Deere 6081HF001
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	8.1 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	129 мм x 116 мм
Степень сжатия	15.7:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	261 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	42.6 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Leroy Somer LSA 46.2 L9
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2900x1300x1680 мм
Вес, открытое исполнение	2 235 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	4000x1380x2130 мм
Вес, исполнение в кожухе	3 215 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.